

MOBEYE LOW POWER PIR

Mobeye MPIR-LP

Kabelgebundener batteriebetriebener Bewegungssensor

Der Mobeye Bewegungsmelder vervollständigt Ihr Mobeye Alarmsystem. Dieser batteriebetriebene Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) kann mit einem Alarmsystem, wie dem Mobeye Argos, verkabelt werden. Das Alarmsystem sendet eine Alarmmeldung, sobald der Bewegungssensor Aktivität erkennt.

Der MPIR hat einen extrem geringen Stromverbrauch und läuft mehrere Jahre mit der internen Batterie. Sie schließen das MPIR an einen der ("normally open") Eingänge des Mobeye Alarmsystems an. Das Mobeye Argos Einbruchsystem verfügt über eine Ein- und Ausgangsverzögerung, was bedeutet, dass der PIR der Alarmanlage einen zusätzlichen Sensor verleiht. Das MPIR kann an der Wand oder Decke montiert werden.



Technische Daten

Erkennungsmethode	• Passiv-Infrarot
Erfassungsbereich	• 12 x 12 m, 85° Ecke
Empfindlichkeit	• Haustierimmun
Montagehöhe	• 1,5 – 2,4 m
Anschluss	• 2-adriges Kabel (1,5m mit inbegriffen)
Abmessungen	• 97 x 65 x 78 mm
Verwendung	• Innen
Stromversorgung	• 1x CR123 (mit inbegriffen)
Batteriedauer	• 5 Jahre je nach Nutzung
Technologie	• Kombination von Optex und Mobeye Technologie